



VIBROCHIPS ACABAMENTO VIBRATÓRIO LTDA.

Site: www.vibrochips.com.br

E-mail: vibrochips@vibrochips.com.br

Vibrador PC-1 - PU



DADOS TÉCNICOS

Equipamentos vibratórios com caçamba retangular

MODELO VIBRATOR	Motor Principal em CV	Capacidade da Caçamba em Litros	Dimensões das caçambas em mm			Espessura do Revestimento em mm	Peso total dos Equipamentos em kg aprox.
			Comprimento	Largura	Profundidade		
PC - 1/2	0,78 3600 RPM	18	454	260	247	8	60
PC - 1	1,53 3600 RPM	35	612	318	310	10	96
PC - 1 1/2	1,84 3600 RPM	45	696	340	330	10	118
PC - 2	1,53 3600 RPM	74	1147	316	310	10	134
PC - 3	1,84 3600 RPM	95	1316	340	329	10	180
PC - 4	1,84 3600 RPM	145	1230	404	409	10	221
PC - 5	2,53 1750 RPM	151	810	810	510	12	250
PC - 7	2,53 1750 RPM	203	1000	518	520	12	216
PC - 10	3,06 1750 RPM	348	1208	1140	663	19	398
PC - 15	3,6 1750 RPM	460	1460	750	665	19	495
PC - 20	8 1750 RPM	770	2190	719	681	19	1050